

Fuel Consumption (litres/hour) مصرف سوخت (لیتر در ساعت)

Power Rating	لیتران تون
Standby power	11.6
Prime power	9.2
%75 of prime power	6
%50 of prime power	3.9
%25 of prime power	2.2

Function/ عملکرد

Engine speed/rev/min (دور موتور/دور بر دقیقه)	Type of operation نوع عملکرد	Typical generator output (net) kVA توان خروجی ژنراتور (خالص) kVA	Engine Power توان موتور
1500	Prime power توان اسمی	42.7	bhp 38 51
	Standby Power توان اضطراری	47.2	42 56



Basic Technical Data

تعداد سیلندر: 4 ، Inline	مشخصات فنی
Cycle: 4 stroke	سیکل چهار زمانه
Induction system: Naturally aspirated	سیستم ورودی هوا: تنفس طبیعی
Cubic capacity: 3.861 liters	ظرفیت حجمی: ۳/۸۶۱ لیتر
Bore: 98.4 mm	قطر سیلندر: ۹۸/۴ میلیمتر
Stroke: 127 mm	کروس پیستون: ۱۲۷ میلیمتر
Compression ratio: 16:1	نسبت تراکم: ۱۶:۱
Firing order: 1, 3, 4, 2	ترتیب احتراق: ۱, ۳, ۴, ۲
Total lubrication system capacity: 8 liters	ظرفیت کل سیستم روغن کاری: ۸ لیتر
Coolant capacity (including radiator): 15 liters	ظرفیت سیستم خنک کاری (شامل رادیاتور): ۱۵ لیتر
Engine total weight (dry): 434 kg	وزن خشک موتور: ۴۳۴ کیلوگرم
Engine total weight (wet): 457 kg	وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن: ۴۵۷ کیلوگرم
Length x Width x Height (mm): 1080 x 660 x 1070	طول * عرض * ارتفاع (mm): ۱۰۸۰ * ۶۶۰ * ۱۰۷۰



Standard Specifications

Air filter:	فیلتر هوا:
Mounted air filter	مجهز به فیلتر هوای خشک دو مرحله ای
Fuel system:	سیستم سوخت:
Rotary fuel injection pump	مجهز به پمپ انژکتور (اسیامی)
Mechanical governing	گاورنر مکانیکی
Single cartridge fuel filter and prefilter	فیلتر انژکتور، فیلتر سوخت و لوله های سوخت
Lubrication system:	سیستم روغنکاری:
Gray cast iron oil-sump with filler and dipstick	مجهز به کارتر چدنی همراه با روغن ریزر و سطح روغن
Spin-on full-flow oil filter	فیلتر روغن پیچی با جریان کامل روغن
Air cooled oil cooler	روغن سردکن هوا خنک
Cooling system:	سیستم خنک کاری:
Belt driven circulating pump	مجهز به پمپ آب متحرک از طریق تسمه
17" belt driven fan	پروانه ۱۷ اینچ
Mounted radiator and pipework	رادیاتور، لوله ها و ...
Electrical equipment:	سیستم برق:
12 volts starter motor and 12 volts, 55 Amps Alternator	شامل استارت موتور ۱۲ ولت و دینام ۵۵ آمپر
Switch for oil pressure	سوئیچ فشار روغن
12 volts shut down solenoid	سولنوئید قطع کن برق ۱۲ ولت
Cold start aid	کمک استارت هوای سرد
Flywheel and Housing:	فلایویل و محفظه فلایویل:
Cast iron SAE3 flywheel housing	دارای محفظه فلایویل چدنی مطابق با استاندارد SAE3
High inertia flywheel to SAE J620 size 10-11.5	فلایویل مطابق با استاندارد SAE J620 اندازه ۱۰-۱۱/۵
Mountings:	نوع نصب:
Front mounting brackets	پایه های جابجایی موتور
Optional equipment:	تجهیزات اختیاری:
Coolant temperature gauge	گیج دمای آب
Lubrication oil pressure gauge and sender	شمع روغن فشار روغن
Heater/Starter switch	سوئیچ استارت
Flywheel and coupling suitable for double bearing alternators	فلایویل و کوپلینگ مناسب برای ژنراتورهای جفت بلبیرینگ
Rear mounting brackets	پایه عقبی موتور